# Návod na zabezpečenie a zálohu / obnovu údajov pre zariadenie Zyxel VMG1312



### Vážený zákazník,

najlepší spôsob ako ochrániť Vaše údaje je použitie hesla.

Neodporúčame používať jedno heslo pre **rôzne** služby alebo prístupy. Heslo má mať **minimálne 8 znakov**. Ideálna je kombinácia číslic a písmen.

Aby bolo vaše zariadenie správne **zabezpečené**, je potrebné nastaviť ho a vytvoriť **zálohu** nastavení do počítača alebo tabletu.

Pri tomto zariadení v základnom nastavení používate **3** rôzne prihlasovacie mena a heslá.

- 1. na prístup do zariadenia Zyxel VMG1312
- 2. na prístup do Vašej bezdrôtovej siete (Wi-Fi)
- 3. na prístup do siete internet

Poďme sa najprv zoznámiť so všetkými nástrojmi, ktoré budete potrebovať.

Ako treba postupovať sa dozviete na nasledujúcich stranách.

## Čo budete potrebovať?



Ak zariadenie Zyxel vyresetujete tlačidlom **Reset**, tak bude platiť **prednastavené prihlasovacie meno a heslo** bezdrôtovej siete uvedené na štítku na zadnej strane zariadenia.



## Zálohu a obnovu nastavení zariadenia zvládnete aj Vy.



Koncové zariadenie (počítač, notebook al. tablet) spojíme so zariadením Zyxel VMG1312. Na výber máte dve možnosti.

### Káblové pripojenie.

Zapojte koniec LAN kábla do jedného zo žltých vstupov na zariadení Zyxel VMG1312 a druhý koniec LAN kábla do LAN zásuvky počítača alebo notebooku.



### Bezdrôtové pripojenie.

Pripojte svoje koncové zariadenie k bezdrôtovej sieti Wi-Fi Vášho zariadenia Zyxel. Ak nepoznáte svoje prihlasovacie údaje do Vašej Wi-Fi siete, tak Zyxel **vyresetujte** na továrenské nastavenia. Reset spravíte 15 sekundovým podržaním tlačidla **Reset** na zadnej strane zariadenia.

**SSID:** meno prednastavenej bezdrôtovej siete **WPA2-PSK KEY:** heslo prednastavenej bezdrôtovej siete





### Zariadenie Zyxel VMG1312 je možné nastavovať podobne ako aj mobilný telefón.



Vstúpte na nastavovaciu stránku zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) zadaním adresy **192.168.100.1** 



Po zadaní adresy **192.168.100.1** do **adresného** riadku internetového prehliadača stlačte klávesu **ENTER**.



Ak sa Vám hore uvedená stránka **nezobrazí** je potrebné preveriť káblové alebo bezdrôtové pripojenie. Často **pomôže vypnutie a zapnutie,** takzvaný **reštart** koncového zariadenia. (počítača, notebooku, tabletu alebo zariadenia Zyxel)

V prípade, že sa uvedená stránka nezobrazí, pre ďalší postup kontaktujte **Orange Expert linku 14905,** ktorá je spoplatnená podľa platného cenníka služieb.



## Zmena prihlasovacieho mena a hesla do zariadenia Zyxel.



Zmenu údajov odporúčame urobiť hneď po prvom spustení zariadenia. Ak sme heslo už zmenili, tento krok sa nezobrazí a môžeme pokračovať priamo do bodu 4.

Najskôr zadajte prednastavené prihlasovacie meno a heslo **admin**, a potvrďte **Login**.



#### Welcome

Welcome to VMG1312-B30B configuration interface. Please enter username and password to login.



Po tomto kroku budete **vyzvaný** na zadanie nového hesla, ale **len** v prípade, že ste ho už v minulosti **nezmenili.** 

Prihlasovacie meno bude **vždy** admin. Heslo zmeníte tým, že ho zadáte dva krát a stlačíte **Apply.** 



Tu si zapíšte nové heslo:



### Záloha nastavení zariadenia.

Zálohovanie zabezpečí bezpečné uloženie dôležitých údajov o nastavení Vášho Zyxel zariadenia.

Po úspešnom **prihlásen**í na 192.168.100.1 sa **môže** zobraziť okno s výberom časovej zóny. Okno zatvorte **krížikom** vpravo hore.



Dole v ponuke vyberte **Maintenance**, potom vyššie nad tým **Configuration.** 





V časti **Backup Configuration** pomocou tlačidla **Backup** vytvorte súbor, ktorý bude obsahovať zálohu nastavení zariadenia Zyxel. Počítač, notebook alebo tablet, Vám v závislosti od **operačného systému** ponúkne uloženie súboru.



V tablete s operačným systémom Android sa k súboru so zálohou dostanete potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky smerom dole. Tým vyvoláte informačnú lištu, v ktorej bude zobrazené preberanie a samotný súbor.

13:32 ит, 26 дес										
Wi-Fi	GPS	<b>لپ</b> ) Zvuk	Otočenie obraz.	Bluetooth	Režim čítania	Mobilné dáta	Viacero okien	Mobilný príst. b.		
₩ —				0			>	Auto		
Oznámenia								Vymazať		
Preberanie dokončené 13:22 configuration-backupsettings.conf										
				Orange						



V iPade s operačným systémom IOS sa automaticky zobrazí okno, v ktorom vyberiete pomocou tlačidla Viac... umiestnenie súboru.



V počítací alebo na notebooku sa Vám v závislosti od operačného systému otvorí jedno z okien.

ybrali ste akciu otvoriť súk	or alebo odkaz:	
configuration-backu	psettings.conf	
ktorý je typu: conf Fil umiestnený na server	e : http://192.168.100.1	
Čo má Firefox vykonať s tý	mto súborom?	
🔘 <u>O</u> tvoriť pomocou	Pre <u>h</u> ľadávať…	
Oliver Uložiť súbor		
🔲 Odter <u>a</u> z to robiť au	tomaticky so všetkým	i súbormi ako je tento
	C	01 7:





### Gratulujeme, záloha je hotová !

Je dobre vedieť, že do **súboru** sa Vám uložili **všetky** nastavenia zariadenia Zyxel VMG1312.

Tu si zapíšte umiestnenie súboru:



### Obnova nastavení zariadenia.

Obnovenie nastavení zariadenia. Napríklad po **resete**, **výpadku** elektrického prúdu alebo **zlýhania zariadenia**.

Obnovenie nastavení zariadenia urobíte na **tom istom mieste** ako zálohu.

Po úspešnom prihlásení sa do zariadenia (**pozrite bod 2**) v ponuke vyberte **Maintenance** a **Configuration**.

Pomocou tlačidla **Prehľadávať** nájdite a vyberte **súbor**, ktorý ste v predchádzajúcich krokoch vytvorili. **Vašu zálohu nastavení.** 







V počítací alebo v notebooku sa Vám v závislosti od operačného systému zobrazí okno na otvorenie súboru so zálohou.

🕞 🕤 🗢 💻 Desktop 🔸	← 🗲 Search Desktop	<b>×</b>
Organize 🔻 New folder	E - 1	0
<ul> <li>★ Favorites</li> <li>■ Desktop</li> <li>Downloads</li> <li>Secent Places</li> <li>⇒ Libraries</li> <li>⇒ Documents</li> <li>⇒ Pictures</li> <li>₩ Videos</li> <li>I Computer</li> <li>Network</li> </ul>	Document Configuration- backupsetting s.conf	•
File <u>n</u> ame:	configuration-backupsettings.conf	

V **tablete** to bude vyzerať **inak**, v závislosti od **aplikácií**, ktoré máte **nainštalované**. Pomocou **programu** na prácu so **súbormi** vyberte súbor so zálohou.



Po **správnom** určení cesty k súboru sa Vám na miesto textu "**Nie je zvolený súbor**" ukáže Váš súbor so zálohou.

Potvrďte tlačidlo **Upload** a tým sa obnovia údaje so zálohy. Zariadenie sa následne samo **reštartuje.**  Návod na zabezpečenie a zálohu / obnovu údajov zariadenia Zyxel VMG1312



Gratulujeme, obnova je hotová !

### Poznámky: