

CAM803

NÁVOD NA POUŽITIE



Blahoželáme vám ku kúpe nového modulu CI+ CAM803. V tomto dokumente nájdete informácie o inštalácii a používaní modulu CI+.

Modul CAM803 dovoľuje príjem televízneho vysielania priamo na televízore so satelitným tunerom bez nutnosti používať ďalšie zariadenie a diaľkové ovládanie. Aby ste mohli CAM803 používať, váš televízor alebo prijímač musí mať satelitný tuner a slot pre podmienený prístup, ktorý podporuje **CI+ 1.3 alebo CI+ 1.4**. Televízory alebo prijímače so slotom CI nie sú podporované.

Inštalácia

CAM803 dokáže riadiť zoznam kanálov Skylinku pomocou funkcie operátorského profilu. Pokiaľ však váš televízor/satelitný prijímač disponuje funkciou Skylink FastScan, odporúčame ju nechať aktívnu a namiesto CAM803 spravovať zoznam kanálov vo východiskom stave. Pokiaľ váš televízor alebo prijímač funkciu Skylink FastScan nepodporuje, nechajte váš zoznam kanálov spravovať CAM803 (funkcia musí byť podporovaná TV prijímačom).

→ Televízor/prijímač je už nainštalovaný

Ak ste televízor nainštalovali už skôr a používali ste modul CI+ (napríklad ak meníte starší modul CI):

1. Vložte CAM803 do televízora alebo prijímača.
2. Po zobrazení výzvy pre načítanie profilu operátora z modulu CAM vyberte možnosť **Nie**.
3. Prepnite na Jednotku HD.
4. Signál sa aktivuje v priebehu niekoľkých minút.

→ Inštalácia nového TV prijímača s FastScanom

Pri inštalácii nového televízora/prijímača alebo po obnovení továrenského nastavenia vykonajte novú inštaláciu:

1. Ešte pred uvedením TV prijímača do továrenského nastavenia vyberte modul zo slotu CI+.
2. Najskôr svoj televízor alebo prijímač nakonfigurujte na príjem programov Skylinku. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode televízora alebo prijímača.
3. Potom vložte CAM803.
4. Po zobrazení výzvy pre načítanie profilu operátora z modulu CAM vyberte možnosť **Nie**.
5. Prepnite na Jednotku HD.

→ Používanie zoznamu kanálov CAM803 (TV bez FastScanu)

Ak váš televízor alebo prijímač nepodporuje automatickú inštaláciu zoznamu kanálov FastScan Skylink, môžete použiť zoznam kanálov integrovaný v module. Postupujte takto:

1. Umiestnite CAM803 do televízora alebo prijímača.
2. Potvrďte ponuku načítania profilu operátora z CAM výberom **Áno** a zoznam kanálov sa do TV alebo prijímača načíta cez CAM803.

Poznámka: V menu TV musí byť správne nakonfigurovaný satelitný príjem.

Nastavte rodičovskú kontrolu

Modul obsahuje kód rodičovskej kontroly, ktorý umožňuje blokovať programy pre dospelých (erotické alebo násilné scény) mladým divákom. **Východiskový kód rodičovskej kontroly je „1234“.**

Po inštalácii odporúčame tento kód zmeniť:

1. Prejdite do ponuky televízora a prejdite do nastavení CAM (ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru).
2. Vyberte „Rodičovský zámok“ a „Zmeniť PIN“.
3. Vyberte požadovaný vek rodičovskej kontroly a stlačte OK.

Poznámka: Informácie o vekovom obmedzení poskytujú prevádzkovatelia vysielania a môžu sa líšiť od vášho očakávania.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Žiadne potvrdenie pri vložení modulu	<ul style="list-style-type: none">– Niektoré televízory potvrdenia nezobrazujú.– Skontrolujte, či je modul vložený správne, alebo modul vložte znovu.– Skontrolujte v menu televízora, či je modul načítaný. Názov menu sa môže líšiť (napr. bežné rozhranie, podmienený prístup atď.).
Žiadny obraz / kódovaný signál / overenie sa nepodarilo (chyba 12)	<ul style="list-style-type: none">– Prepnite televízor na Jednotku HD a počkajte niekoľko minút. Ak je vaše predplatné aktívne, obraz sa za niekoľko minút objaví.– Ak problémy pretrvávajú: vyberte modul z televízora a znovu ho vložte.
Zoznam kanálov Skylink nie je možné načítať	<ul style="list-style-type: none">– Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.– Niektoré televízory nepodporujú prednastavený zoznam kanálov. <p>Poznámka: Tieto kroky nájdete v príručke k televízoru alebo na webe dodávateľa TV.</p>
Nefunguje rodičovská kontrola	<ul style="list-style-type: none">– Vek rodičovskej kontroly je vo východiskovom nastavení vypnutý.– Skontrolujte nastavenie rodičovskej kontroly.
Problémy s nahrávkami	<ul style="list-style-type: none">– Funkcia nahrávania je funkciou televízora. Riešenie problémov nájdete v príručke k TV/prijímaču.– CAM803 podporuje až 2 simultánne streamy.
Zoznam kanálov nie je úplný, chýbajú kanály (nepoužíva sa FastScan v TV/ satelitnom prijímači)	<ul style="list-style-type: none">– Resetujte modul CAM pomocou ponuky CAM v prijímači a znovu nainštalujte zoznam kanálov Skylink.